



Rádio controle VOTAN MINI

Conjunto de controle remoto composto de receptor e transmissor para acionamento à distância via rádio

Com tamanho reduzido, o equipamento é ideal para aplicações simples. Com até 8 botões para os acionamentos.

Etiqueta personalizável

Cada botão possui um campo acima para nomear a função. A descrição é feita conforme solicitação do cliente, dentro das limitações de tamanho e caracteres do texto.

Características transmissor

Altura (30 mm) x Largura (60 mm) x Comprimento (120 mm) (sem antena)

Peso: 140g (sem bateria).

Alimentação: 3 baterias do tamanho do AAA.

Proteção do Transmissor: IP65 (Resiste a ambientes agressivos, ambientes externos com sol e chuva e impactos leves).

Quantidade máxima de funções: 8 botões de único estágio

Sistema Transmissão: Full Duplex 430 - 434,68 MHZ

Modulação – FHSS-FSK.

Número de canais: 128.

Potência de transmissão: 0,035 mw.

Led indicador de bateria baixa

Led indicador de Transmissão.

Led indicador de retorno de transmissão.

Raio de ação: De 100 metros (Campo aberto).

Temperatura de trabalho: - 40C° ~ +80C°.



Características receptor

Altura: (50 mm) x Largura (100 mm) x Profundidade (100 mm) (sem fixação)

Peso: 600g

Tensão de entrada: 12 V ou 24 V

Cabo com: 1,8 metros (aproximadamente) e 25 vias de 0,50mm.

Proteção do Receptor: IP55.

Capacidade máxima dos relés de movimentação: 10A 240 V-AC/ 30 V-DC.

Capacidade máxima dos relés de emergência: 8A 230 V-AC / 30 V-DC.

Quantidade de relés/função: 8 relés movimentos + 2 relés para emergência (ligado em serie).

Sistema Transmissão: Full Duplex 430 - 434,68 MHZ

Modulação: FHSS-FSK.




**Entre em contato conosco para tirar suas dúvidas
ou solicitar seu orçamento**

(11) 4396-4188

(11) 4396-2306

(11) 98536-7571



Brasil Sistemas
Controle Remoto Industrial



atendimento@controleremotoindustrial.com.br

VOTAN 9006 MINI